

Emetteur FM 100 W FMT-100



Caractéristiques techniques

1. Bande de fréquences :	87,5 – 108 MHz
2. Puissance max. de sortie :	100 W
3. Réglage de la puissance :	10 – 100 W
4. Stabilité de la fréquence :	+/- 10 ppm (-10 - +45 °C)
5. Configuration de l'entrée :	mono ou MPX (par strap)
6. Sensibilité nominale :	0 dBm
7. Réglage de la sensibilité :	0 à + 12 dBm
8. Pré-atténuation en mono :	50 µs
9. Excursion nominale :	75 kHz
10. Excursion max. :	100 kHz
11. Réponse en fréquence :	30 Hz à 60 kHz @ - 1 dB
13. THD :	0,5 % @ 1 kHz, ΔF=50 kHz
14. Niveau des harmoniques :	< - 70 dBc
15. Niveau des non-essentielles :	< - 80 dBc @ f-fo > 2 MHz
16. Indicateurs :	Afficheur LCD : fo, P, ΔF
17. Protection :	TOS, courant
18. Connecteurs :	RF: N fem, modulation: BNC fem
19. Dimensions :	483 x 88 x 250 mm
20. Masse :	11 kg
21. Alimentation :	230 V, 250 VA
22. Température ambiante de fonctionnement :	-10 à + 45 °C
23. Conformité CEM :	ETS 300 447